

Qi indukční nabíječka telefonů

Nabíjecí příhrádka pro bezdrátové dobíjení mobilních telefonů prostřednictvím technologie Qi.

- nabíjecí stanice podporuje indukční bezdrátové nabíjení s Qi kompatibilním mobilním telefonem
- jednoduše umístěte Qi zařízení přímo na základnovou stanici
- přenos energie se uskutečňuje přes indukční cívky, které vytvářejí magnetické pole
- pokud je zařízení plně nabit dojde k ukončení nabíjecí cyklu

Tento produkt je upravený vysílač bezdrátové nabíječky do vozidla, Produkt má vestavěný vysílač, Konstrukce základní desky je patentována. Modul byl certifikován Qi, může realizovat bezdrátové nabíjení s mobilním telefonem s přijímací funkcí bezdrátového nabíjení.

Technické parametry:

Vstupní napětí	DC 9 – 16V
Vstupní proud	Max. 1,5A při nabíjení
Klidový odběr	Nižší než 0,3W při 12V
Napětí	9V DC, QC2.0/QC3.0
Výstupní tolerance	5%
Max. výstupní proud	2A
Max. výstupní výkon	15-18W
Výstupní ochrana	Ochrana proti zkratu
	Detekce neznámých objektů
	VRVS

Instalace:

Před instalací vypněte zapalování. Nejprve zkontrolujte příslušenství a ověřte, zda elektrické vybavení vozidla správně funguje. Aby byla zajištěna bezpečnost, před montáží odpojte záporný pól baterie. Před instalací ochraňte snadno poškoditelné části vozidla (plasty apod.) např. zakrytím.

Nabíječka do odkládací schránky:

Instalační kroky montáže nabíječky

Vyčistěte prostor od všech předmětů, odstraňte originální odkládací schránku. Umístěte produkt do instalační polohy, nezapomeňte nabíječku správně usadit, demontujte původní zapalovač cigaret, Vytáhněte zadní konektor zapalovače cigaret, odpojte konektor a připojte mezi konektory kabelový svazek nabíječky.

Nabíječka do držáku pro nápoje:

Instalační kroky montáže nabíječky

Umístěte nabíječku nad držák nápojů a zastrčte do správné pozice v držáku nápoje. Umístěte kabelový svazek pod panel. Rozeberte zapalovač cigaret, připojte kabelový svazek nabíječky.

Uvedení do provozu

1. Po zapnutí napájení ACC (zapalování) zabliká jednou střídavě modře a bíle, než se rozsvítí bílé světlo (jedno střídavé bliknutí znamená úspěšný autotest zařízení).

2. Položte mobilní telefon s přijímačem bezdrátového nabíjení nad LOGO zařízení na vysílači bezdrátového nabíjení. Když mobilní telefon přejde do stavu bezdrátového nabíjení, na obrazovce telefonu se zobrazí, že se nabíjí.
3. Po přechodu do normálního stavu nabíjení zůstane kontrolka zařízení svítit bíle. Některé základní desky nabíječek se rozsvítí modře.
4. Bílé světlo zůstane svítit, což znamená, že telefon je plně nabitý. Pokud bílá kontrolka bliká signalizuje, že je aktivováno napájení FOD, což znamená, že nad vysílačem bezdrátového nabíjení je kovový předmět, který není přijímačem bezdrátového nabíjení.
5. Po kontrole vypněte zapalování ACC.

Upozornění:

Nepoužívejte nabíječku, pokud jsou v jejím prostoru, nebo prostoru pod telefonem kovové předměty. Mohlo by dojít k jejich zahřívání a poškození telefonu nebo nabíječky. Nabíječka je vybavena funkcí detekce neznámých předmětů, která je signalizována blikajícím bílým světlem. V tomto případě nabíječku vypněte a vyčistěte prostor nabíječky před jejím opětovným zapnutím.

Odstranění problémů:

Pokud nabíječka nefunguje normálně, zkontrolujte ji podle následující tabulky. Pokud problém nelze vyřešit, kontaktujte distributora.

Problém	Důvod	Řešení
Indikační světlo nesvítí	Není zapnuté zapalování ACC	Zapněte zapalování ACC
	Chyba nabíječky	Restartujte napájení nabíječky
Bílé světlo stále bliká	Spuštění FOD	Zkontrolujte povrch nabíječky jestli se zde nevyskytují neznámé kovové předměty
Telefon nenabíjí	Bezdrátové nabíjení není rozpoznáno nebo podporováno	Použijte telefon, který podporuje bezdrátové nabíjení
	Telefon je umístěn mimo dosah nabíječky	Umístěte telefon nad LOGO nabíječky

Výrobek instalujte v souladu platnou legislativou ČR popř. EU a s požadavky výrobce vozidla. Montáž svěřte odbornému servisu. Výrobek je z právního hlediska po instalaci pevnou součástí automobilu.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

